

HONDA EG 3000 X



Frequenz / max. Leistung	50 Hz / 3,0 kVA
Dauerleistung	2,7 kVA
Spannung / Stromstärke	230 V / 13,7 A
Gleichstromausgang	kein
Spannungsregelung	AVR
Schutzart / Bauart	IP 23 / Synchron geregelt
Steckdosen	2 x Schuko
Motor HONDA	GX 240
Motorleistung bei 3.600 n/l	6,9 kW / 8,0 PS
Starter	Reversierstarter
Tank (l) / Betriebsdauer (h)	6,0 / 3,6 bei Vollast
Länge x Breite x Höhe in mm	655 x 460 x 460
Gewicht	53,5
Schallpegel	99 dB (A)
	DM